

COFFRET MANQUE EAU

BI TENSION 16A

CODE 104413

+Protège votre pompe du fontionnement à sec

+Intègre de nombreuses protections paramétrables (sur et sous charges, manque de phase, démarrages excessifs, ...)

+Afficheur frontal avec indicateurs multiples (témoin de mise en route, alarme, niveau bas, intensité mini/maxi, ...)

TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	230 - 400 V	Ampérage :	16 A
Norme d'isolation :	IP 56	Poids :	1,80 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Alimentation : 230/400 VCA (sélectionnable) ±20 %, 50-60 Hz
- Contact de sortie d'alarme : 5A – 250VAC
- Réglage de surcharge (Amp.max) : 0,6 - 20,0 A
- Réglage de sous-charge (Amp.min) : ARRÊT - 0,5 - 19,8 A
- Définir l'heure de réinitialisation : 3 minutes – 99h ou manuel
- Ajuster le temps d'inhibition : 5-200 secondes (détecteur de débit)
- Temps de saut de surcharge : 7 secondes
- Temps de saut en sous-charge : 4 s. (20 s au démarrage)
- Tension dans les sondes : 24 VCA
- Sensibilité de la sonde : 10K ± 15% O
- Entrée externe ON/OFF : Contact ou tension 6 à 400V VAC/VDC
- Alarme et contact auxiliaire
  - AC1 : 2 A/250 VCA
  - AC11 : 1A/230 VAC
- Bornes de connexion de contrôle : 4mm2
- Configuration presse-étoupe :
  - 1xM20 (A)
  - 1xM20 (M)
  - 2xM16 (C)
- Dimensions : 225x255x110mm

Description technique :

Conditions d'utilisation :
- Intensité maximale de la pompe : 16A
- Peut commander une pompe monophasée ou bien triphasée

A quoi ça sert ?
Le coffret Vigilec sert à commander une pompe de surface ou immergée pour faire de la vidange ou bien du remplissage.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Le coffret gère 2 niveaux : un niveau haut et un niveau bas. Le coffret ainsi couplé à des organes de commande, permet de faire fonctionner et d'arreter automatiquement la pompe.
La gestion de commande peut se faire par différents organes : sonde, flotteur, pressostat, flussostat
Ces organes de commande sont à rajouter. Ils ne sont pas inclus dans le coffret.